

Artikelnummer:	<b>FRGBWSET4X5A</b>
Serienname:	
EAN:	4037293031615
Zolltarif:	85269200900

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

- RGBW Funk-Controller-Set ■ 12-24V/DC ■ max. 240-480W ■  
 ■ Empfänger und Handsender mit Touch-Farbkreis ■ 868MHz



Funk-Controller-Set für RGB- und RGBW LED-Leuchten. Neben der Farbsteuerung ist es über das Set auch möglich die Leuchte zu dimmen, oder ein- und aus zu schalten. Ebenso können verschiedene Farbwechselmodi, sowie die gewünschte Geschwindigkeit für den Farbwechsel gesteuert werden. Die Farbwahl über den Handsender erfolgt mittels Touch-Farbrad, wobei die Grundfarben rot, grün, blau und weiß auch direkt angewählt werden können. Außerdem können 2 Szenen fest gespeichert werden. Geeignet für 12 und 24V/DC Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang und 4x Ausgang (+RGBW). Maximale Ausgangsleistung je Kanal: 5A, 60W bei 12V/DC und 120W bei 24V/DC. Beim Einsatz mehrerer Sets innerhalb eines Raumes können diese als Master-Slave-Anwendung synchron gesteuert werden. Es können bis zu 20 Empfänger auf einen Handsender und bis zu 5 Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. ta: 0-40°C.

**Technische Spezifikation (EC002924)**

Schutzklasse	III	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 24,00
Breite (mm)	47,00	Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 24,00
Ausführung	dynamisch	Schutzart (IP)	IP20
Höhe (mm)	17,00	Anzahl der Farbkanäle	4,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Programmierbar	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Ausgangsstrom (A)	5,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Länge (mm)	145,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Aufbau	ja	Kompatibel mit Casambi	nein
Einbau	ja	DIN-Schienenmontage	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Art der Steuerung	RF

**Hersteller:**